

TMCAM		2,5kVA	4kVA	6kVA
Tensão de Entrada (V CA)		De 90V a 125V e de 180 a 250V		
Tensão de entrada do Gerador		Não possui 120/230V 120/230V		
Corrente máxima de carga (A)	12V	25	30	35
	24V	15	20	25
Peso (kg)		22,6	37,8	47,1
Dimensões (L x A x P)		28x20x31	35x25x42	

Equipamento que possui 3 funções vitais para deixar seu motorhome com todo conforto que você tem na sua casa.

A função conversor/carregador converte corrente alternada em corrente contínua, estabilizada e filtrada, realizando a recarga do banco de bateria com total monitoramento, garantindo total segurança ao banco de baterias.

- Para ocorrer a recarga é necessário estar conectado a rede ou ao gerador

A função transformador recebe energia e entrega de forma estabilizada (entra 127V ou 220V e sai 127V e 220V simultâneo)

O CONVERSOR AUTOMÁTICO TECHNOMASTER garante o fornecimento de energia estabilizada independente, se a rede de entrada for 127V ou 220V.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Proteção CA e CC por Disjuntores;
- Proteção eletrônica e sinalização de rede, de bateria baixa e alta;
- Indicação de bateria em carga, flutuação e sobretemperatura;
- Ventilação forçada automática e progressiva;
- Gabinete em chapa de aço com pintura eletrostática;
- Saídas simultânea de corrente 127V e 220V.

ESCOLHER UM CONVERSOR AUTOMÁTICO

Possui saídas simultâneas de 127V e 220V, permitindo o funcionamento de equipamentos/eletrodomésticos de ambas tensões ao mesmo tempo.

Traz sistema de proteção para corrente alta ou baixa;

Despreocupação com o banco de baterias, gerenciado de forma inteligente e segura. Possui um inovador sistema que ativa a função de flutuação sempre que a bateria estiver completamente carregada, proporcionando proteção contra sobrecargas, prolongando sua vida útil.

Comutação automática entre Rede e Gerador, nos modelos de 4 e 6 kVA);

É possível combinar ligação com a linha de Inversores Technomaster.

Painéis de leds indicam o funcionamento de forma fácil e interativa;

USO E APLICAÇÃO

